


FC-GT13 + FC-GR13

ガイドラジオ送信機 / 受信機



ワイヤレスで多くの人をガイドできるツールです。

システム概略

- 13チャンネル対応
- クリアな音声受信
- 電波到達距離：約30~100m*

*送信できる距離は、建物等の障害物、使用状況により大きく左右されます。

送信機
受信機…複数台

周波数帯：322.025 ~ 322.400 (13チャンネル)
ニッケル水素充電電池
送信出力：1mW

送信機：FC-GT13
JAN:4515287021243

付属品

- ・送信機：FC-GT13 x1
- ・タイピンマイク(MC-2G)
- ・専用首掛けストラップ
- ・取扱説明書

受信機：FC-GR13
JAN:4515287021250

付属品

- ・受信機：FC-GR13 x1
- ・イヤホン(FEP-301)
- ・専用首掛けストラップ
- ・取扱説明書

単3形アルカリ乾電池2本で動作します。充電器を使用する場合はニッケル水素充電電池 [FC-G20BT] 2本が必要です。

免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。
特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した、送信機と受信機をメインに構成されています。

電源電圧	DC 2.4V
電波形式	F3E
周波数安定度	±2.5ppm
外形寸法	約60(W) x 102(H) x 20(D)mm
質量	約64g(送信機) / 約66g(受信機)
受信周波数	322.050MHz~322.400MHz (13ch)
送信出力	1mW (送信機)
低周波出力	25mW (イヤホン使用) (受信機)
消費電流 (送信機)	送信時(約103mA) 待機時(約7mA)
消費電流 (受信機)	240mA (音量最大時)

- ・使用時間(送信機)：約24時間 (FC-G20BT) / 約18時間 (アルカリ乾電池)
- ・使用時間(受信機)：約15時間 (FC-G20BT) / 約11時間 (アルカリ乾電池)
- ・端末の充電に必要な時間の目安：約7.5時間

多彩なオプションをご用意。

いつでも準備万端、受信機の数に応じて増やせる充電器。業務内容に合わせて使い分けられるイヤホンマイクなど。あらゆる場面に对应したアクセサリをご用意しております。

シングル充電器：FBC-3R
*ACアダプターが別途必要です。

接続接続して、複数の端末を同時に充電することが可能です。

JAN:4515287021274

*5台まで連結可能です。

<p>20連充電器 FBC-20R *ACアダプター付属</p> <p>JAN:4515287021267</p>	<p>充電用ACアダプター AC-3</p> <p>JAN:4515287021403</p>	<p>イヤホン(インナータイプ) FEP-301</p> <p>JAN:4515287021304</p>	<p>イヤホン(耳かけタイプ) FEP-302</p> <p>JAN:4515287021311</p>	<p>イヤホン(カナルタイプ) FEP-303</p> <p>JAN:4515287021328</p>
<p>タイピンマイク MC-2G</p> <p>JAN:4515287021298</p>	<p>片耳ヘッドフォン FHP-01</p> <p>JAN:4515287021335</p>	<p>オーバーヘッドマイク MC-1G</p> <p>JAN:4515287021281</p>	<p>ネックストラップ FST-01</p> <p>JAN:4515287021342</p>	<p>ニッケル水素充電電池 FC-G20BT</p> <p>JAN:4515287009920</p>

トランシーバー・オプション